



# Duo Wide Plus

Spezifikationen

## Allgemeine Eigenschaften

Referenznummer	65458064
Referenznummer (Eichrecht)	65458061
Abmessungen H x B x T (mm)	1400 x 490 x 240
Gehäusematerial	Stahl 3,7 mm
Standardfarbe	Gehäuse: Ral 6018 / Deckel: Ral 9016 for 65458061, 65458064
Stahlbehandlung	Korrosionsschutz (KTL) und Pulverbeschichtung
Gewicht (kg)	90kg
Anzahl der Ladepunkte	2
Steckdose	Type 2
Kabel	Type 2

## Elektrische Eigenschaften

Leistungsabgabe pro Steckdose	0 bis 22 kW
Betriebsspannung (Ue) / Tarifstrom (In A) für das Ladegerät	Einphasige Verkabelung, Phase + N 230V~ von 0 bis 80A (bestimmt bei 20°C) Dreiphasige Verkabelung, 3 Phasen + N 400V~ von 0 bis 80A (bestimmt bei 20°C)
Betriebsspannung (Ue) / Tarifstrom (In A) pro Ladepunkt	Einphasige Verkabelung, Phase + N 230V~ von 0 bis 32A (bestimmt bei 20°C) Dreiphasige Verkabelung, 3 Phasen + N 400V~ von 0 bis 32A (bestimmt bei 20°C)
Impulsspannung (Uimp)	4kV
Isolationsspannung (Ui)	230V einphasig, 500V dreiphasig
Frequenz (fn)	50Hz/60Hz
Nennspannung	1 Phase + N: 230V - 3 Phasen + N: 400V
Spannungstoleranz (V) Unabhängig von den Fahrzeuganforderungen	195V - 265V
Integriertes Schutzsystem an Ladestation	Hauptsicherungshalter 50A
Integriertes Schutzsystem pro Ladepunkt	Sicherungshalter 32A Gg RCD 63A 30mA Typ B
Bedingter Kurzschluss	6000A IEC/EN 60898-1 10kA IEC/EN 60947-2
Zulässige thermische Belastung bei Kurzschluss	16 000 A²s
Anschluss an das Stromnetz	Phase/Neutral, starres Kabel, 2,5 bis 35 mm², Schraubklemmen HO7 V R/U Erde, starres Kabel, 2,5 bis 35mm², Schraubklemmen HO7 V R/U
Typ der Ladung	Modus-3-Ladestation mit einem Verriegelungssystem für Modus 3

## Fahrzeuganschluss Steckerbuchse Modus 3

Typ 2 3P+N (einphasig kompatibel) mit Steuergeräten gemäß IEC 62191-1 und IEC 62196-2.  
Verwenden Sie nur einen vom Hersteller zugelassenen Stecker mit versilberten Kontakten. Die Verwendung von Verlängerungen und Adaptern ist verboten.

## Fahrzeuganschluss Steckerbuchse Mode 2 (65293704)

Typ E/F für den Hausgebrauch 2P+E (16A-250V) je nach den örtlichen Vorschriften  
Verwendung von Verlängerungen und Adaptern verboten.

## Phasendrehung auf Kanal 2 (rechte Seite).

Im Falle einer einphasigen Verkabelung (Ph+N) an der Stromquelle. Kanal 2 kann keine Ladevorgänge starten, bis die Phasendrehung zwischen Schütz und Steckdose manuell rückgängig gemacht wird.

## AC-Zähler

MID zertifiziert, Klasse B nach EN 50470-1, -3

## Back-Office-Protokoll

OCPP 1.6 Json

## Positionierung

GPS

## Konnektivität Ethernet

RJ45-Anschluss

## Umgebung

### Temperatur im Betrieb

-25°C / +50°C

### Lagerungstemperatur

-25°C / + 80°C

### Relative Feuchtigkeit

0 bis 90% ohne Kondensation

### Korrosivitätsklasse

C4 nach IEC 9223 und IEC 12944  
3C3/4C3 gemäß IEC 60721-3

### Schutzklasse

IP 54 (IEC 60529), IK 10 (EN 62262) Eingesteckt oder nicht

### Geräuschpegel

< 40 dBA /1m

### Produkt

IEC 61851-1, IEC TS 61439-7 (AEVCS)

### Installation

Innen- oder Außenbereich, Zone mit beschränktem Zugang, für den Gebrauch durch normale Personen bestimmt (DBO), Montage im Schrank (Wandmontage), Verschmutzungsgrad 3, TNS, TT, kompatibles Erdungssystem. Im Falle eines IT-Erdungssystems kann dieses vor Ort durch Hinzufügen eines Trenntransformators geändert werden.

### Elektrischer Schutz

Klasse 1 IEC 61140

## Elektromagnetische Kompatibilität

### Europäische Normen

Niederspannungsrichtlinie 2014 / 35EU / EMV-Richtlinie: 2014 / 30 / EU

### Typ der Funktechnik

GSM 2G/3G/4G, GPRS, RFID

### Geeignete Ladekarten

Mifare, Ntag und iCODE SLI Karte ( [mehr Infos](#) )



**Ecotap B.V.**

Kruisbroeksestraat 23

5281 RV Boxtel

The Netherlands

+31(0) 411 210 210

info@ecotap.nl

www.ecotap.nl